

[Übernehmen](#)[Neu laden](#)[Exportieren](#)

Netzschnittstelle

SIP-Provider 2

Name Foncloud

Bündel 2 [\(Foncloud\) Zu diesem Bündel](#)

Maximal ankommende Anrufe 30

Provider-Authentifizierung Mit einem Konto

Bandbreitenbereich Default Area

Registrar

Registrar-Adresse <Domain>.foncloud.net

Bevorzugtes Registrierungs-Intervall 60

'Realm'-Name

Proxy

DNS_SRV (RFC 3263) verwenden Primärer Proxy Primärer Proxy als abgehender Proxy verwenden

Sekundärer Proxy

SIP-Signalisierung

SIP-Signalisierung

Als internationale Vorwahl '+' verwenden

Wählersuch für externe Anrufe: Timeout (s) 8

'From'-Feld für CLIR Vom SIP-Konto übernehmen (RFC 3323)

Session-Refresh (RFC 4028) senden

Verwende Ziel-URL von 'To'-Feld

Musik bei Warten

Musik bei Warten: Signalisierung Gemäss RFC3264

Umleitinformationen senden Nein

Bevorzugter Codec G.711a

Methode der Gesprächsübergabe Re-Invite

Für Amt-Amt-Verbindungen RTP-Daten via Kommunikationsserver leiten (indirect switching)

Identität (RFC 3325) PPI P-Preferred-Identity

Inhalt PPI/PAI-Header System-CLIP

'Display name' ignorieren Keine

'Display name' ignorieren Keine

Verwende Absender-URL von 'From'-Feld

PRACK-Support (RFC 3262) Verwende SAVP für SRTP Passiver Support des 'Precondition'-Mechanismus 'Digest' in jedem SIP-Request einbinden Event Package for Registrations (RFC 3680)

Gesendeter Status, wenn kein freier Kanal verfügbar. 503 Service Unavailable

URI verwendet für SIP-Signalisierung URI Provider

NAT

Keep-alive aktivieren ALG-Support Leite RTP-Daten via Kommunikationsserver (indirect switching)

Transportprotokoll

Transportprotokoll UDP

> SIP-Konto

SIP-Konto	2
Name	foncloud
Anzeigenname	
SIP-ID	
Benutzername	Der Ihnen zugesandte Benutzername
Passwort	Das Ihnen zugesandte Passwort <input type="checkbox"/> Zeige Passwort
Registrierung	
Registrierung erforderlich	<input checked="" type="checkbox"/>
Registriert	✓
Standardkonto	<input checked="" type="checkbox"/>
Präsentation	
Durchwahlnummer	
'From'-Feld: Typ	System-CLIP <input type="button" value="v"/>
'From'-Feld: Zeichenfolge	
'Contact'-Feld: Typ	'From'-Feld <input type="button" value="v"/>
Zeige Benutzer-CLIP in 'From'-Feld	<input type="checkbox"/>

Bündel Einstellungen

Bündel	
Bündel	2
Name	Foncloud
Bündeltyp	SIP
Maximal ankommende Anrufe	30 <input type="button" value="v"/>
Maximal abgehende Anrufe	30 <input type="button" value="v"/>
Maximal gleichzeitige Verbindungen	30 <input type="button" value="v"/>
Total B-Kanäle	30
Anrufverteilungselement	1 <input type="button" value="v"/> (Notrouting) Zu diesem ARV
Durchwahlplan	1 <input type="button" value="v"/>
Durchwahl abschneiden	0 <input type="button" value="v"/>
DDI-Lookup	Von links nach rechts <input type="button" value="v"/>
Auswahlmodus Amtsleitung	Linear <input type="button" value="v"/>
Transitleitweg	Keine <input type="button" value="v"/>
Region	Keine <input type="button" value="v"/>
Notrufstandort	Übernehmen (⇒) <input type="button" value="v"/>

Notrufstandort	Übernehmen (=>)
Protokoll Notrufstandort	Kein Notrufstandort

Vernetzung

Netztyp	Öffentlich
Ruf wenn NPI 'Unknown'	Extern
CLIP abschneiden	
NPI überschreiben	Nein
Rufkontrollton für ankommende Anrufe	Nicht generieren
Rufkontrollton für abgehende Anrufe	Generieren
Sofortige Auslösung bei besetzt senden	<input type="checkbox"/>
Nur internationales Nummernformat verwenden	<input type="checkbox"/>
Unterstützung von 'Early media' für Lync	<input type="checkbox"/>

Leistungsmerkmale

Benachrichtigung

Notifikationen senden	<input checked="" type="checkbox"/>
Notifikationen senden	<input checked="" type="checkbox"/>
Umleitinformationen senden	<input type="checkbox"/>
ECT-Information	<input checked="" type="checkbox"/>

Integration mobiles/externes Telefon

CLIP-Authentifizierung auch bei ungeprüfter CLIP erlauben	<input type="checkbox"/>
Erweiterte Funktionalität erlauben bei direkt ankommenden Anrufen	<input type="checkbox"/>

Schwarze Liste

Schwarze Liste für ankommende Anrufe anwenden Zur Schwarzen Liste	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

Anruferkennung (CLIP)

Abgehende CLIP

CLIP-Nummer automatisch erzeugen	<input checked="" type="checkbox"/>
Nummerierungsplantyp (NPI)	Unbekannt
CLIP-Nummer	
Anruferkennung unterdrücken (CLIR)	<input type="checkbox"/>
CLIR für umgeleitete Anrufe	<input type="checkbox"/>
Anruferkennung während des Gesprächs unterdrücken (COLR)	<input type="checkbox"/>
COI R für umgeleitete Anrufe	<input checked="" type="checkbox"/>

Transit-CLIP

Transit CLIP-Format	International
Transit-Amtszugangspräfix	
Ankommende CLIP für Amt-Amt-Verbindungen senden	<input checked="" type="checkbox"/>
Verwende CLIP für DDI-Lookup	<input type="checkbox"/>

Netzschnittstellen

Schnittstelle	Schnittstellentyp
2 - Foncloud	SIP-T